



**Ako zvolit' správnu
kameru pre HDTVI
rekordér série -E**

2015-07-21

Ako zvoliť správnu kameru pre HDTVI rekordér série -E

V súčasnosti distribútori značky HikVision ponúkajú rozsiahlu paletu HDTVI produktov, kompaktné kamery v tubusovom prevedení, taktiež dome kamery so štandardným IR prísvitom ale aj výkonným EXIR prísvitom a podobne... Keďže existuje také veľké množstvo rôznych druhov kamier, pripravili sme pre Vás krátky návod, ako vybrať správnu kameru pre Váš HDTVI rekordér zo série -E.

- dostupné modely HDTVI rekordérov série -E (720p):

DS-7104HGHI-E1, DS-7108HGHI-E1, DS-7116HGHI-E1, DS-7204HGHI-E1, DS-7208HGHI-E1, DS-7208HGHI-E2, DS-7216HGHI-E1, DS-7216HGHI-E2

Podporované modely kamier:

- Štandardné analógové kamery: **Všetky typy**
- Turbo HD kamery: **C0T,C2T(B),C2T(C),C5T(B)**
- Turbo HD Dome kamery: **Modely označené (B) na konci štítku**
DS-2AE5123TI-A(B); DS-2AE5123T-A(B); DS-2AE4123T-A(B); DS-2AE7123TI-A(B).....

Poznámky:

Zákazník dokáže jednoducho identifikovať vhodný model kamery podľa označenia na štítku kamery.

Nižšie je uvedený príklad štítku kamery s príslušným označením.



1. Sériá rekordérov 7200HGHI-Ex umožňujú okrem HDTVl a analógových kamier pripojiť aj HikVision IP kamery. Nižšie je uvedený počet kamier, ktoré je možné pripojiť k danému modelu DVR:
4-ch: **1-ch 720P IPC;** 8/16-ch: **2-ch 1080P IPC.**
2. Princíp pripojenia kamier k HDTVl rekordérom série -E:
 - Vstupné rozhrania DVR sú previazané do skupín po dvoch kanáloch. (**CH1 &CH2; CH3&CH4; a pod.**);
 - Signál na vstupoch každej skupiny musí byť rovnaký. (štandardný analógový signál / HDTVl signál).



Skupiny vstupov DVR