



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

GSMAMI

Modul GSM Interkomu

GSMAMI zariadenie na presmerovanie hovorov z domáceho dorozumievacieho systému do siete GSM. Modul je možné kombinovať s maximálne štyrmi tlačítkami dverných staníc audio/video interkomov. Každému tlačidlu je možné priradiť jedno hlavné telefónne číslo a jedno rezervné telefónne číslo. InterCom GSM nadväzuje komunikáciu cez sieť GSM. Vzdialenosť je teda neobmedzená. Na prevádzku modulu je potrebné zabezpečiť iba zdroj energie.

Po prijatí hovoru je možnosť samostatne ovládať dva výstupy. Zariadenie nám však umožňuje ovládať samostatne napríklad bránu a magnetické dvere.

Pomocou identifikácie volajúceho možno ovládať výstup z 1000 telefónnych čísel. Bez identifikácie volajúceho vieme aktivovať výstup z akéhokoľvek čísla.

Monitor napájania nám umožňuje poslať SMS alebo hlasové správy pri výpadku prúdu. S použitím Lítium-polymérovej batérie možno zabezpečiť nepretržitú prevádzku až 24 hodín.

Modul je možné kombinovať s interkomovými systémami topológie 4+n.

Programovanie je možné cez PC (USB alebo Bluetooth) so softvérom ProRead, SMS, hlasové menu, Android (Bluetooth). GSM zariadenie meria a zaznamenáva GSM signál každú hodinu, ktorý je možné čítať a mapovať. Modul dokáže uložiť až 16 000 udalostí vrátane stavov vstupov a výstupov, resetov napájania, informácií o stave siete GSM a modulu, prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a SMS správ.



- Dva reléové výstupy, ktoré môžu DTMF kódy ovládať počas hovoru
- Bezplatná funkcia otvárania brány od 1000 telefónnych čísel
- Monitorovanie napájania
- Záznam udalostí 16 000 záznamov, nepretržité monitorovanie sily GSM signálu
- Režim nočnej zmeny: možno nastaviť časový interval, kedy modul nebude presmerovávať prichádzajúce hovory
- Programovanie cez SMS, PC a Android