

MW1-HMC Náhlavní mikrofon

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Volitelné použití s vysílači na opasek MW1-LTX-Fx
- ▶ Pohodlný a lehký
- ▶ Miniaturní kondenzátorový mikrofon s všesměrovým polárním diagramem
- ▶ Bez efektu přiblížení

Tento náhlavní mikrofon může být volitelně používán a propojen s vysílačem na opasek MW1-LTX-Fx. Robustní a přesto lehký pásek na krk kombinuje bezpečné připevnění s pohodlným nošením. Integrovaný odkapávací kroužek chrání kapsli mikrofonu před vlhkostí (potem), a zajišťuje tak dlouhou provozní životnost. Jako standardní příslušenství jsou dodávány úložný sáček a dva kryty mikrofonu proti větru.

Funkce

Použití

Zásluhou všesměrového polárního diagramu může být tento mikrofon nenápadně umístěn vedle úst mluvčího.

Propojení

- Miniaturní XLR (malý QG)

Zahrnuté díly

Množství	Součásti
1	MW1-HMC Náhlavní mikrofon
1	Úložný sáček
2	Kryty mikrofonu proti větru

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájení	Z vysílače na opasek MW1-LTX-Fx
Měnič	Kondenzátorový
Polární diagram	Všesměrový
Kmitočtové pásmo	60 až 15 000 Hz
Citlivost	10 mV/Pa
Maximální SPL při THD 1 %	130 dB (SPL)
Odpor	2 200 ohmů ±30 %

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š)	160 × 140 mm
Barva	Uhelná černá s bílou
Hmotnost	32 g
Délka kabelu	1,45 m

Prostředí

Provozní teplota	-25 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

Informace o objednání

MW1-HMC Náhlavní mikrofon

Náhlavní mikrofon s miniaturním kondenzátorovým mikrofonem s všesměrovým polárním diagramem, pro použití s bezdrátovým vysílačem na opasek MW1-LTX-Fx.

Číslo objednávky **MW1-HMC**

Hardwarové příslušenství

MW1-LTX-F1 Bezdrátový UHF vysílač na opasek

kmitočtové pásmo 790 až 814 MHz

Číslo objednávky **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 Bezdrátový UHF vysílač na opasek

kmitočtové pásmo 852 až 876 MHz

Číslo objednávky **MW1-LTX-F2**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz